

DIMMI 1LED AI FPI 1W 12V

Modelo: IE 10 L 03



Uso: Solo en Interiores (NO exteriores, NO sumergible).
Protección: IP-20
Instalación: Empotrado en Plafón pared / cielo falso.
Material Luminario: Aluminio Anodizado.
Material Carcasa de Montaje: Aluminio Anodizado.
Difusor: Cristal termotemplado a Ras de Tapa.
Tornillería: Acero Inox.
Empaque: Silicón vulcanizado (O-Ring).
Acabado: Pintura electrostática (Poliéster).
Color: Negro texturizado, Plata texturizado.
Lámpara: 1 LED de 1 W
Ópticas: Narrow: 10°, Medium: 30°, Wide: 50°
Drive: Interno.

LED COLOR:
- Cool White: 6500°K; Neutral White: 4100°K; Warm White: 3000°K
- Green, Cyan, Blue, Roya Blue, Red, Red-Orange, Amber.

Carac Eléc Nom:
Voltaje: 12 V~
Frecuencia: 60 Hz

NOTA IMPORTANTE: Use Transformador a 12 V~

IMPORTANTE
NO ABRA EL LUMINARIO
Este es sellado en Fábrica

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

GUÍA DE INSTALACIÓN



Desmontar el Luminario de la Carcasa



INSTALACIÓN:

1. Realice una perforación que Ajuste al Diámetro de la Carcasa (Ø: 1.44" ó 3.65 cm.)
2. Canalice eléctricamente hasta la perforación.
3. Coloque la Carcasa de Montaje, puede usar algún adhesivo para ayudar a su fijación.
4. Aplique acabado en plafón (opcional), espere a que el acabado esté seco.
5. Conecte correctamente el luminario (use línea de Tierra Física) 12 Volts ~
6. Inserte el Luminario dentro de la Carcasa de Montaje.

Nota 1: Si va a aplicar algún acabado, este se debe realizar después de instalar la Carcasa de Montaje, pero antes de conectar el luminario, de esta manera usted protege la apariencia del luminario.

Nota 2: No use silicón u otro sellador entre el Luminario y la Carcasa de Montaje, solo introduzca el Luminario con cuidado, es Importante que el Empaque Aro-Sello (O-Ring) se mantenga en posición correcta.

PRECAUCIÓN:

Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad y utilice línea de tierra física, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

- Pasos para proteger la conexión
1. Unión grapa-presión
 2. Forro termo-contrátil
 3. Forro térmico (F-vidrio)

NOTA IMPORTANTE: **NO DESARME EL LUMINARIO**, Este producto está equipado con Leds de muy larga durabilidad. El Luminario es **SELLADO EN PLANTA**. No es necesario desarmarlo o abrirlo para su Instalación. En caso de ser necesario, comuníquese a Prommsa (datos en encabezado).

DIMMI 1LED AI FPI 1W 12V

Modelo: IE 10 L 03

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

